

# SEND – E-Mail

E-Mail전송은, 일정한 조건에 의해 발송의 가능 여부가 결정 되어 집니다.

보편적인 조건은 다음과 같습니다.

- 자체 메일 서버가 아닌, 구글, 네이버, 다음 등과 같이 포털 사이트 제공의 메일 서버를 이용하시는 경우 해당 사이트의 보안 규칙에 해당하는 PORT번호를 사용할 수 있어야 합니다.  
보편적으로 TLS 보안 프로토콜을 사용 하며, 이에 대한 PORT번호는 465번 입니다.  
자세한 것은, 사용하고자 하는 메일 서버 운영 사이트로 로그인 하여, 메일 환경설정이나, 사이트 운영자로 문의해야 합니다.
- 보안서버를 운영중인 경우, 465번 PORT를 차단하는 경우가 있습니다. 해제 해야만 사용 가능 합니다.
- 이외, 컴퓨터 환경이나, 보안설정등의 환경등으로 메일전송이 되지 않을 수 있습니다.  
본 내용은, 가능한 환경을 기준으로만 작성 하였음을 밝혀 드립니다.  
아울러, 당사 제품중 IR ADVANCE 제품을 기준으로 하며, 설정 방법은 모델명과 무관하게 동일 합니다.

# SEND – E-Mail

복합기 IP번호로 접속 합니다.

Canon 로그인

iR-ADV C3520 / iR-ADV C3520 /

사용자 이름:

비밀번호:

로그인 목표: 이 디바이스 ▼

사용자 이름, 비밀번호를 입력하고 로그인 목표를 지정한 다음 [로그인]을

로그인

초기설정 외 변경된 경우, 변경된 ID와 비밀번호를 입력 해야 합니다.

초기설정  
관리자 ID : Administrator  
관리자 PW : 7654321

# SEND – E-Mail

로그인 후 메인 페이지 입니다.

먼저 설정/등록 을 누릅니다.

리모트 UI: 포털 Language: Korean 관리자에게 메일

마지막 업데이트 : 2018 10/31 9:53:55

**디바이스 기본정보**

**디바이스 상태**

- 프린터 : ● 슬립모드입니다.
- 스캐너 : ● 슬립모드입니다.
- 팩스 : ● 팩스 송수신이 가능합니다.

**에러 정보**

에러없음

**소모품 정보**

용지정보	용지 잔량	용지 크기	용지 종류
급지위치			
수동급지대	없음	알수없음	없음
카세트 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	A4	보통용지 2

상황확인/중지

**설정/등록**

기본 프로그램

수신/저장 파일 이용

다이렉트 인쇄

**주소록**

# SEND – E-Mail

설정/등록

디바이스 재기동

환경 설정

- 용지 설정
- 타이머/전력 설정
- 네트워크 설정
- 외부 인터페이스
- 음량 조정

기능 설정

- 공통 설정
- 복사
- 프린터
- 송신** 1
- 수신/전송
- 파일 저장/이용

관리 설정

- 사용자 관리
- 디바이스 관리
- 라이센스/기타
- 데이터 관리

설정/등록 : 기능 설정 : 송신

기능 설정 : 송신

리포트 출력

- [송신/수신 사용자 데이터 리스트](#)
- [팩스 사용자 데이터 리스트](#)

공통 설정

- [송신결과 리포트/통신관리 리포트](#)
- [네트워크 설정 - 이메일/F-팩스 설정](#)** 2
- [통신관리 설정 - 이메일/F-팩스 설정](#)
- [신규 수신인 제한](#)
- [즐거찾기 설정](#)

송신기능 설정 - 팩스 설정

- [발신인 명칭 등록](#)
- [팩스 송신결과 리포트/팩스 통신관리 리포트](#)
- [회선 설정](#)
- [통신관리 설정 - 팩스 설정](#)
- [팩스번호 입력시 확인입력](#)
- [팩스 드라이버 송신 허가](#)
- [리모트 팩스 설정](#)

# SEND – E-Mail

환경 설정확인취소

환경 설정

용지 설정

타이머/전력 설정

네트워크 설정

외부 인터페이스

음량 조정

조정/유지보수

화질 조정

기능 설정

공통 설정

복사

프린터

송신

수신/전송

파일 저장/이용

수신인 설정

관리 설정

사용자 관리

디바이스 관리

라이선스/기타

데이터 관리

보안 설정

### SMTP/POP 설정

SMTP접속 확인 POP접속 확인

SMTP 수신

POP 수신

SMTP 서버 :

이메일 주소 :

POP 서버 :

POP 로그인명 :

POP 비밀번호 :

확인입력 :

POP 확인간격 :  분 (0=해제, 1-99)

### 인증/암호화 설정

TLS 허가 (POP)

POP 인증방식 :

송신전 POP 인증 사용

POP 수신시 증명서 확인

CN을 검증항목에 추가

TLS 허가 (SMTP 송신)

SMTP 인증함 (SMTP AUTH)

사용자명 :  (최대 64문자)

비밀번호 변경

비밀번호 :  (최대 32문자)

확인입력 :  (최대 32문자)

사용할 메일서버의 SMTP(메일 발송 프로토콜), 이메일 주소를 각각 입력 합니다.  
SMTP주소는 IP 입력으로도 가능 합니다

사용할 메일서버의 이메일 주소 와, 비밀번호 를 입력 합니다.

# SEND – E-Mail

imageRUNNER ADVANCE iR-ADV 4245 / iR-ADV 4245 /

설정/등록

디바이스 재기동

환경 설정

- 용지 설정
- 타이머/전력 설정
- 네트워크 설정
- 외부 인터페이스
- 음량 조정

기능 설정

- 공통 설정
- 복사
- 프린터
- 송신** 1
- 수신/전송
- 파일 저장/이용

관리 설정

- 사용자 관리
- 디바이스 관리
- 라이선스/기타
- 데이터 관리

설정/등록 : 기능 설정 : 송신

기능 설정 : 송신

리포트 출력

- [송신/수신 사용자 데이터 리스트](#)
- [팩스 사용자 데이터 리스트](#)

공통 설정

- [송신결과 리포트/통신관리 리포트](#)
- [네트워크 설정 - 이메일/F-팩스 설정](#)
- [통신관리 설정 - 이메일/F-팩스 설정](#)** 2
- [신규 수신인 제한](#)
- [즐거찾기 설정](#)

송신기능 설정 - 팩스 설정

- [발신인 명칭 등록](#)
- [팩스 송신결과 리포트/팩스 통신관리 리포트](#)
- [회선 설정](#)
- [통신관리 설정 - 팩스 설정](#)
- [팩스번호 입력시 확인입력](#)
- [팩스 드라이버 송신 허가](#)
- [리모트 팩스 설정](#)

# SEND – E-Mail

최대 송신 데이터 크기 : 큰 사이즈의 파일도 전송하기 위해서는 0MB로 설정

디바이스 재기동

환경 설정

- 용지 설정
- 타이머/전력 설정
- 네트워크 설정
- 외부 인터페이스
- 음량 조정

기능 설정

- 공통 설정
- 복사
- 프린터
- 송신**
- 수신/전송
- 파일 저장/이용

관리 설정

- 사용자 관리
- 디바이스 관리
- 라이선스/기타
- 데모 관리

설정/등록 : 기능 설정 : 송신 > 통신관리 설정 - 이메일/I-팩스 설정

통신관리 설정 - 이메일/I-팩스 설정 마지막 업데이트 : 2015 05/28 15:41:31

이메일/I-팩스 공통 설정

최대 송신 데이터 크기 :  MB (0:해제, 1-99)

생략시 제목 :

I-팩스 설정

풀 모드 송신 타임아웃 :  시간 (1-99)

- MDN/DSN 수신시 인쇄
- 서버경유
- 서버를 경유하지 않는 MDN을 허가함

확인 취소

# SEND – E-Mail

imageRUNNER ADVANCE    iR-ADV C3520 / iR-ADV C3520 /    **포털로**    로그인 사용자 : Administrator    로그아웃    관리자에게 메일

설정/등록

디바이스 재기동

설정 반영

환경 설정

용지 설정

타이머/전력 설정

네트워크 설정

외부 인터페이스

음량 조정

조정/유지보수

화질 조정

기능 설정

공통 설정

복사

프린터

송신

설정/등록 : 기능 설정 : 송신

**기능 설정 : 송신**

리포트 출력

[송신/수신 사용자 데이터 리스트](#)

[팩스 사용자 데이터 리스트](#)

공통 설정

[송신결과 리포트/통신관리 리포트](#)

[네트워크 설정 - 이메일/팩스 설정](#)

[통신관리 설정 - 이메일/팩스 설정](#)

[S/MIME 설정](#)

[신규 수신인 제한](#)

[즐거찾기 설정](#)

[송신 수신인 제한](#)

[송신 문서 백업 설정](#)

[송신기능 설정 - 팩스 설정](#)

[발신인 명칭 등록](#)

[팩스 송신결과 리포트](#)

[회선 설정](#)

[통신관리 설정 - 팩스](#)

이전 페이지 설정이 끝나면 본 화면이 표시 됩니다.  
 <포털로> 를 클릭하여, 메인 페이지 로 이동 합니다.

리모트 UI: 포털    Language: Korean    관리자에게 메일

마지막 업데이트 : 2018 10/31 9:53:55

상황확인/중지

설정/등록

기본 프로그램

주소록 클릭 합니다

주소록

디바이스 기본정보

디바이스 상태

프린터 : ● 슬립모드입니다.

스캐너 : ● 슬립모드입니다.

팩스 : ● 팩스 송수신이 가능합니다.

에러 정보

에러없음

소모품 정보

용지정보

급지위치	용지 잔량	용지 크기	용지 종류
수동급지대	없음	알수없음	없음
카세트 1	<input type="checkbox"/>	A4	보통용지 2

# SEND – E-Mail

주소 리스트 01	1
주소 리스트 02	0
주소 리스트 03	0
주소 리스트 04	0
주소 리스트 05	0
주소 리스트 06	
주소 리스트 07	
주소 리스트 08	
주소 리스트 09	
주소 리스트 10	0
주소 리스트 원터치	1
관리자용 주소 리스트	0

개인주소리스트 / 사용자 그룹 주소 리스트 는 주소록 에서 표시 되지 않습니다.  
 하단의 주소 리스트 01 ~ 10 / 주소 리스트 원터치 중 하나를 클릭 합니다.

주소록
관리자에게 메일

주소 리스트

---

주소 리스트

주소록 : 주소 리스트 >

**주소 리스트 02** 신규 수신인 등록 클릭 합니다.

마지막 업데이트 : 2018 10/31 10:27:58 ↻

주소 리스트 명칭등록...

신규 수신인 등록...
신규 그룹 등록...
주소 리스트 이동
수신인 복사...
수신인 삭제

종류 : 모두 ▼ 이니셜 : 모두 ▼ 표시 전환

선택	종류	명칭	수신인
▲			

# SEND – E-Mail

주소 리스트

주소록 : 주소 리스트 > 주소 리스트 02 > 신규 수신인 등록: 이메일

## 신규 수신인 등록: 이메일

마지막 업데이트 : 2018 10/31 10:30:00

모든 항목을 설정하고 나서 [확인]을 클릭해 주십시오. 설정하지 않은 항목이 있다면 [확인]을 클릭할 수 없습니다.

종류 :

\*종류를 바꾸면 이전된 것은 취

명칭 :

이메일 주소 :

데이터 분할

▲

명칭 : 주소록에 표시되는 이름입니다.  
이메일주소 : 메일을 받을수 있는 주소를 입력 합니다

imageRUNNER ADVANCE    iR-ADV C3520 / iR-ADV C3520 /        로그인 사용자 : Administrator   

   관리자에게 메일

주소 리스트

주소록 : 주소 리스트 > 주소 리스트 02

## 주소 리스트 02

마지막 업데이트 : 2018 10/31 10:35:16 ↺

종류 :  이니셜 :

선택	종류	명칭	수신인
<input type="radio"/>		TEST	DDD@DDDD.CO.KR

등록한 메일 주소가 표시 됩니다.  
이제 설정이 완료 되었습니다. 화면 상단의 <포털로>클릭 하여, 메인 페이지로 이동 또는 로그아웃 을 클릭 하빈다.